

**Программирование 2-го кода пользователя электронного замка
«MAUER Code-Combi K».**

1. Программирование 2-го кода пользователя (используя основной код)

Рекомендуем новую кодовую комбинацию записать на бумажный или электронный носитель и хранить отдельно от сейфа.

Внимание: После завершения процедуры смены кода проведите проверку нового кода при открытой двери сейфа

а) Откройте замок действующим кодом пользователя

б) Нажмите кнопку ;

в) Нажмите кнопку ;

г) Введите ранее действующий код пользователя X-X-X-X-X-X (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод, то **операция проведена верно**);

д) Нажмите кнопку  (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод, то **операция проведена верно**);

е) Нажмите кнопку «3» (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод, то **операция проведена верно**);

ж) Введите новый код пользователя из 6 знаков X-X-X-X-X-X (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод и раздается двукратный звуковой сигнал, то **операция проведена верно**);

з) Второй раз введите новый код пользователя X-X-X-X-X-X (Если после ввода замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом, то **операция проведена верно**);

Если смена кода проделана неверно, замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом. В силе остается старый код. Операцию п. 1 по смене кода требуется повторить.

2. Программирование 2-го кода пользователя (используя второй код)

Внимание: После завершения процедуры смены кода проведите проверку нового кода при открытой двери сейфа

а) Откройте замок действующим кодом пользователя

б) Нажмите кнопку ;

в) Нажмите кнопку ;

г) Введите ранее действующий код пользователя X-X-X-X-X-X (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод, то **операция проведена верно**);

ж) Введите новый код пользователя из 6 знаков X-X-X-X-X-X (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод и раздается двукратный звуковой сигнал, то **операция проведена верно**);

з) Второй раз введите новый код пользователя X-X-X-X-X-X (Если после ввода замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом, то **операция проведена верно**);

Если смена кода проделана неверно, замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом. В силе остается старый код. Операцию п. 1 по смене кода требуется повторить.

3. Удаление 2-го кода пользователя (используя основной код)

а) Откройте замок действующим кодом пользователя

б) Нажмите кнопку ;

в) Нажмите кнопку ;

г) Введите ранее действующий код пользователя X-X-X-X-X-X (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод, то **операция проведена верно**);

д) Нажмите кнопку ;

е) Нажмите кнопку «0» (Если после ввода замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом, то **операция проведена верно**);